

Семейство контроллеров DIN-A-MITE



	DIN-A-MITE A	DIN-A-MITE B	DIN-A-MITE C	DIN-A-MITE D
1 фаза	До 25А, 600V(ac)	До 40А, 600V(ac)	До 80А, 600V(ac)	До 100А, 600V(ac)
3 фазы, 2 линии	Нет	До 33А, 600V(ac)	До 80А, 600V(ac)	2 устройства
3 фазы, 3 линии	Нет	До 22А, 600V(ac)	До 70А, 600V(ac)	2 устройства
V(ac) и V(dc) – активация контактором	24, 120 и 240V(ac) 4.5..32V(dc)			
Многозонный V(ac) и V(dc) вход	Нет	Да	Да	Нет
Вход 4..20mA(dc)	Да	Да	Да	Да
Управление фазовым сдвигом	Нет	Нет	Да (только 1-фазные)	Нет
Ручное управление потенциометром или 0..5, 1..5 или 0..10V(dc) входного напряжения	Нет	Нет	Да	Нет
Тревога – пробой тиристора	Нет	Да	Да	Да
Тревога – обрыв цепи нагревателя	Нет	Нет	Да (только опция S)	Да
Трансформатор тока	Нет	Нет	Нет	Да
Встроенный полупроводниковый предохранитель	Нет	Нет	Нет	Да
Монтаж на DIN рейку	Да	Да	Да	Нет
Монтаж на заднюю панель	Да	Да	Да	Да
Монтаж на стенку радиатора UL 50 и UL 1604	Нет	Нет	Да	Нет
Защитный корпус	Да	Да	Да	Да
Симистор	Да	Да	Да	Да
UL508 Listed/C-UL®/CE w/filter	Да	Да	Да	Да
Размеры	95 X 45 X 98 mm	95 X 80 X 124 mm	150 X 80 X 146 mm	185 X 65 X 240 mm
Вес контроллера: kg	0.32	0.68	1.18	2.95
Вес с вентилятором: kg	-	-	1.45	-